# AHD 4CH デジタルレコーダー

AHD 800万画素(2160P)/500万画素(1944P)/400万画素(1440P)/200万 画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

#### WTW-DA334E 4CH DVR

















(単位:mm)

















### 特徴

- 800万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカク
- 800万画素で各入力最大6fpsまで設定可能
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属

## 寸法図





#### 什様

商品名		WTW-DA334E
	入力	4入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応
	入力解像度	2160P/1440P/1080P/720P/960H
nrh /rS		1メイン出力(HDMI端子)
映像	出力	1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	up. with	1024×768/1280×1024/1440×900/1680×1050/1600×1200/
	HDMI出力	1920×1080/1920×1200/2560×1440/3840×2160
	λħ	4入力(RCA端子)
音声	出力	1出力(HDMII端子) / 1出力(RCA端子)
	SATAデバイス	SATA(HDD×1)最大 8TBに対応
İ	センサー入力	4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)
システム	センサー出力	1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×1(後面×1)※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用
表示	フレームレート	各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 60fps
	表示解像度	3840×2160(2160p)
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間1~300秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン
	映像圧縮	有
		3840×2160(8MP)/2560×1944(5MP)/2560×1440(4MP)
	解像度(NTSC)	1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/928×480(960H)/720×480(D1
	^3	画質10段階で設定可能 指定ビットレート1024/1280/1536/1792/
録画	録画画質	2048/3072/4096/5120/6144/8192]数字が大きくなるほど高画質
	録画モード	常時録画(24時間録画)/ スケジュール録画 / イベント録画
	34CC 1	8MP 各チャンネル: 6fps / 全チャンネル: 24fps
	録画フレームレート	5MP 各チャンネル: 7fps / 全チャンネル: 28fps
	(NTSC)	4MP 各チャンネル:8fps / 全チャンネル:32fps
	(14100)	1080P 各チャンネル: 30fps / 全チャンネル: 120fps
	アラーム後録画時間	30秒/1分/2分/5分から指定可能
	アラーム前録画機能	5秒
	画面表示	8MP 15FPS 最大再生画面:2画面
再生	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択/イベント検索/タグ検索/スマート検索
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
		再生/早送り/早戻し/一時停止/スロー再生/コマ送り ※早送り・巻き戻し
	再生スピード	ともにx2x4x6x8x16倍速 スロー再生 x1/2.x1/4.x1/8.x1/16再生
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサーネット
İ	プロトコル	TCP/IP / DHCP / PPPoE / E-mailに対応
	対応OS	Windows 7/8/8.1/10 ※Apple社 Macには対応しておりません
ネット	操作ユーザー数	47-f-
ワーク	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン:Android / iPhone
	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
ŀ	音声バックアップ	
-		
	<b>ネットワーク</b>	有
ולייות	ネットワーク	有 ネットワークバックアップ / LISB フラッミュ メモリー
バック	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
バック アップ	バックアップデバイス ファイル形式	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー AVIファイル/H264ファイル/RFファイル
	バックアップデバイス ファイル形式 バックアップデータの	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー AVIファイル/H264ファイル/RFファイル RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デジ
	バックアップデバイス ファイル形式	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー AVIファイル/H264ファイル/RFファイル RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デミタルズーム可能)※AVIファイルはWindows edgeプレイヤー・Windows
	バックアップデバイス ファイル形式 バックアップデータの 再生	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー AVIファイル/H264ファイル/RFファイル RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デジタルズーム可能)※AVIファイルはWindows edgeプレイヤー・Windowsディアプレイヤーでは再生することが出来ません。 MP4は再生可能です。
アップ	バックアップデバイス ファイル形式 バックアップデータの 再生 モーション録画機能	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー AVIファイル/H264ファイル/RFファイル RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/8/16分割画面での再生・デミタルズーム可能)※AVIファイルはWindows edgeプレイヤー・Windowsメディアプレイヤーでは再生することが出来ません。MP4は再生可能です。 有 ※各チャンネル検知録画
アップ	バックアップデバイス ファイル形式 バックアップデータの 再生 モーション録画機能 モーションエリア設定	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー AVIファイル/H264ファイル/RFファイル RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/8/16分割画面での再生・デミタルズーム可能)※AVIファイルはWindows edgeプレイヤー・Windowsンディアプレイヤーでは再生することが出来ません。MP4は再生可能です。有 ※各チャンネル検知録画 有 縦30コマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能
アップ	バックアップデバイス ファイル形式 バックアップデータの 再生 モーション録画機能 モーションエリア設定 モーションメ感度設定	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー AVIファイル/H264ファイル/RFファイル RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/8/16分割画面での再生・デミタルズーム可能)※AVIファイルはWindows edgeプレイヤー・Windowsンディアプレイヤーでは再生することが出来ません。MP4は再生可能です。有 ※各チャンネル検知録画 有 縦30コマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能 1~8 8段階で設定可能
アップ	バックアップデバイス ファイル形式 バックアップデータの 再生 モーション公録画機能 モーションエア設定 モーション「感度設定 言語	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー AVIファイル/H264ファイル/RFファイル RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デミタルズーム可能)※AVIファイルはWindows edgeプレイヤー・Windowsディアプレイヤーでは再生することが出来ません。 MP4は再生可能です。有 ※各チャンネル検知録画 有 縦30コマス様44コマ ※各チャンネル設定可能 1~8 8段階で設定可能 多言語対応
アップ アラーム OSD &	バックアップデバイス ファイル形式 バックアップデータの 用生 モーション試動機能 モーションエリア設定 モーション感度設定 言語 システムアップグレード	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー AVIファイル/H264ファイル/RFファイル RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デシタルズーム可能)※AVIファイルはWindows edgeプレイヤー・Windowsンディアプレイヤーでは再生することが出来ません。MP4は再生可能です。有 ※各チャンネル検知録画 有 縦30コマ×検44コマ ※各チャンネル設定可能 1~8 8段階で設定可能 S言語対応 USBフラッシュメモリネットワーク経由からファームウェアを更新
アップ   アラーム   OSD   &   DVR	バックアップデバイス ファイル形式 バックアップデータの 再生 モーション録画機能 モーション感度設定 言語 システムアップグレード 操作	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー AVIファイル/H264ファイル/RFファイル RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/8/16分割画面での再生・デミタルズーム可能)※AVIファイルはWindows edgeプレイヤー・Windows ディアプレイヤーでは再生することが出来ません。MP4は再生可能です。有 ※各チャンネル検知録画有 縦30コマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能1~8 8段階で設定可能多言語対応 USBフラッシュメモリネットワーク経由からファームウェアを更新USBマウス/リモコン
アップ   アラーム   OSD   &   DVR	バックアップデバイス ファイル形式 バックアップデータの 再生 モーション録画機能 モーション感度設定 言語 ラステムアップグレード 操作 Pan/Tilt/Zoom Control	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー AVIファイル/H264ファイル/RFファイル RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/8/16分割画面での再生・デシタルズーム可能)※AVIファイルはWindows edgeプレイヤー・Windows メディアプレイヤーでは再生することが出来ません。MP4は再生可能です。有 ※各チャンネル検知録画有 縦30コマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能 1~8 8段階で設定可能 多言語対応 USBフラッシュメモリネットワーク経由からファームウェアを更新 USBフラッシュメモリス・トワーク経由からファームウェアを更新 USBマウス/リモコン RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
アップ   アラーム   OSD   &   DVR	バックアップデバイス ファイル形式 バックアップデータの 再生 モーションが録画機能 モーションエリア設定 モーション感度設定 言語 システムアップグレード 操作 Pan/flit/Zoom Control 本体材質	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー AVIファイル/H264ファイル/RFファイル RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生 (4/9/16分割画面での再生・デシ タルズーム可能) ※AVIファイルはWindows edgeプレイヤー・Windowsシディアプレイヤーでは再生することが出来ません。 MP4は再生可能です。有 ※各チャンネル検知録画 有 縦30コマ×境44コマ、※名チャンネル設定可能 1~8 8段階で設定可能 多言語対応 USBフラッシュメモリネットワーク経由からファームウェアを更新 USBフラッシュメモリネットワーク経由からファームウェアを更新 USBフラッシュメモリス・アークを開発しています。 WSBでカス/リモコン RS-485 (Pelco-D / Pelco-P) ボディ・アルミニウム 全面パネル部・プラスチック
アップ   アラーム   OSD   &   DVR	バックアップデバイス ファイル形式 バックアップデータの 再生 モーションでは画機能 モーション感度設定 言語 システムアップグレード 操作 Pan/Tit/Zoom Control 本体材質 本体配色	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー AVIファイル/H264ファイル/RFファイル RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デシタルズーム可能)※AVIファイルはWindows edgeプレイヤー・Windowsシディアプレイヤーでは再生することが出来ません。MP4は再生可能です。有 ※各チャンネル検知録画 有 総3のコマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能 1~8 8段階で設定可能 多言語対応 USBフラッシュメモリ/ネットワーク経由からファームウェアを更新 USBフラッシュメモリ/ネットワーク経由からファームウェアを更新 USBマウス/リモコン RS-485(Pelco-D / Pelco-P) ボディ:アルミニウム 全面パネル部:プラスチック ブラック
アップ OSD & DVR Control	バックアップデバイス ファイル形式 バックアップデータの 用生 モーション「ジア酸定 モーション感度設定 言語 ラステムアップグレード 操作 Pan/Tilt/Zoom Control 本体材質 本体配色 本体外形寸法	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー AVIファイル/H264ファイル/RFファイル RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デシ タルズーム可能)※AVIファイルはWindows edgeプレイヤー・Windows>ディアプレイヤーでは再生することが出来ません。MP4は再生可能です。 有 ※各チャンネル検知録画 有 総30コマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能 1~8 8段階で設定可能 多言語対応 USBフラッシュメモリネットワーク経由からファームウェアを更新 USBマウス/リモコン RS-485(Pelco-D / Pelco-P) ボディ:アルミニウム 全面/ベネル部:プラスチック ブラック 301(W)×221(D)×51.7(H)mm ※突起物含む
アップ Pラーム OSD & DVR Control	バックアップデバイス ファイル形式 バックアップデータの 再生 モーションでは画機能 モーション感度設定 言語 システムアップグレード 操作 Pan/Tit/Zoom Control 本体材質 本体配色	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー AVIファイル/H264ファイル/RFファイル RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デシタルズーム可能)※AVIファイルはWindows edgeプレイヤー・Windowsシディアプレイヤーでは再生することが出来ません。MP4は再生可能です。有 ※各チャンネル検知録画 有 総3のコマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能 1~8 8段階で設定可能 多言語対応 USBフラッシュメモリ/ネットワーク経由からファームウェアを更新 USBフラッシュメモリ/ネットワーク経由からファームウェアを更新 USBマウス/リモコン RS-485(Pelco-D / Pelco-P) ボディ:アルミニウム 全面パネル部:プラスチック ブラック

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。